Ingenieurbüro T. Steuer
Weblinger Weg 9
85221 Dachau

Bedienungsanleitung
Speed-Timer 3000 S (ohne Funkmodul)
Speed-Timer 3000 RF (mit Funkmodul)

1. Stromversorgung:
Schieben Sie vorsichtig den Batteriedeckel auf der Rückseite des Timers nach unten.
Installieren Sie eine handelsübliche 9V-Alkali-Blockbatterie (empf. Duracel, o.ä.)
Schließen Sie die Batterieabdeckung, bis diese hörbar einrastet.

2. Übungs Mode - Zufallsstart
Halten Sie die CTRL-Taste zwischen 1sec. und 3sec. gedrückt.
Auf dem Display erscheint: „del". Nach dem Loslassen der Taste ertönt das Startsignal nach einer Zufallszeit zwischen 1 und 3 Sekunden.

3. Range-Officer-Mode – Sofortstart
Halten Sie die CTRL-Taste länger als 3sec. gedrückt.
Auf dem Display erscheint erst: „del" und dann „0 SEC"
Nach dem loslassen der Taste ertönt das Startsignal sofort ohne Zeitverzögerung.

4. Zeitmessung
Nach Startsignal (VORSICHT - SEHR LAUTER PFEIFTON !) zählt der Timer:
- Die Anzahl der Schüsse: xx SHOT
- Die Gesamtzeit (Start / letzter Schuß): xx.xx TIME
- Die Zeit zwischen 2 Schüssen: x.xx SPLIT

Bei jedem Schuß wird die Gesamtzeit gestoppt.

5. Abrufen Gesamtzeit / Einzelzeit
Nach dem letzten Schuß kann die Gesamtzeit abgelesen werden.
Drückt man kurz die CRTL-Taste, so erscheint die Zeit des 1. Schußes, mit jedem weiteren kurzen Druck der CRTL-Taste kann man jeweils zum nächsten Schuß weiterblättern.

6. Ein-/Ausschalten des Timers
Wird der Timer länger als 1 Minute nicht benutzt, schaltet er sich automatisch ab.
Sämtliche Werte bleiben jedoch gespeichert.
Ein kurzer Druck auf die CRTL-Taste schaltet den Timer wieder ein.
Während des Abrufens der einzelnen Zeiten, kann der Timer auch mittels der PAR-Taste abgeschaltet werden.

7. Fixed-Time-Übungen
Um feste Übungszeiten einzustellen, die PAR-Taste ca. 3 sec.gedrückt halten und wieder loslassen oder ab Modelljahr 2009 durch 2 x Drücken der PAR-Taste.
(Nur im ausgeschalteten Zustand des Timer oder während des Ablesens von Werten möglich. Während der Zeitaufnahme ist die PAR-Taste gesperrt, um ein versehentliches betätigen zu verhindern.)
Auf dem Display erscheint: P OFF
Jetzt kann man mit den Pfeiltasten < oder > die gewünschte Zeit einstellen.
Mit der CRTL-Taste wir die Einstellung übernommen.
Starten erfolgt wie beschrieben, mit der CRTL-Taste.
Als Indikator für Festzeitübungen erscheint bei der Anzeige von „3 SEC" oder „0 SEC" ein P.